۹- Junction Box، Connector و کابل‌ها

پاشش مستقیم و پرفشار آب به موارد زیر ممنوع است:

- Junction Box؛
- MC4 و سایر Connector ها؛
- محل اتصال Connector ها؛
- کابل‌های DC ؛
- محل ورود کابل به Junction Box ؛
- سایر تجهیزات الکتریکی.

پس از عملیات باید اطمینان حاصل شود که Connector ها تمیز و خشک هستند.

استفاده از روغن، روان‌کننده یا حلال‌های آلی برای تمیز کردن Connector ها ممنوع است.

۱۰- مواد شوینده

برای گردوغبار معمولی، استفاده از آب تمیز ترجیح دارد.

در صورت وجود آلودگی چرب یا چسبنده، استفاده از شوینده سازگار با دستورالعمل سازنده و پس از تأیید دستگاه نظارت مجاز است.

استفاده از مواد زیر ممنوع است:

- اسیدهای قوی؛
- مواد قلیایی قوی؛
- Hydrofluoric Acid؛
- Acetone؛
- مواد ساینده؛
- حلال‌های نامناسب؛
- Steam Cleaner.

۱۱- الزامات مکانیکی

۱۱-۱- ایستادن یا راه رفتن روی ماژول‌ها اکیداً ممنوع است.

۱۱-۲- قرار دادن تجهیزات، شیلنگ، ابزار یا بار اضافی روی ماژول‌ها ممنوع است.

۱۱-۳- شیلنگ آب نباید روی لبه یا سطح ماژول کشیده شود به‌گونه‌ای که موجب ضربه یا خراش گردد.

Scanned with CamScanner